

4700 (SU-40)

Radiocontrolled signaalklok



Signaalklok met wachtwoord beveiligd toetsenbord. Duidelijk en overzichtelijke menu's. 1200 dagelijks, wekelijkse en jaarlijkse signaaltijden instelbaar

Enkele kenmerken:

- Moderne signaalklok
- Radiocontrolled DCF optie
- 1200 signaaltijden
- 4 Programma;s
- 2 of 4 signaal/schakelrelais



Eenvoudige signaalhoorn voor gang/kantine
80dBm, 100Hz toon, 230Vac



Atoomtijdzender DCF ontvanger
met ontvangst indicatie LED.



Signaalhoorn 30cm lang model, voor buiten of productiehal
108dB op 1 meter, 100Hz toon, 230Vac



Signaal bel, rond model, 230Vac
106dBm, typisch schoolbelgeluid
binnen en buiten toepasbaar. Geaard.

=4700 (SU-40)=
(signaalklok)

4700 (signaalklok) (SU-40)

- * netspanning 230V/50-60Hz
- * 1 hoofd programma en 3 seizoen programma's
- * twee of vier potentiaalvrije signaal/schakel uitgangen 250Volt/ 4 Ampère (type)
- * atoomtijdzender optie met DCF module
- * industriële behuizing IP-65: hxbxd, 234x205x115 mm
- * onderhoudsvrij toetsenbord met wachtwoord beveiliging
- * automatische zomertijd omschakeling
- * testfunctie om DCF ontvangst te controleren
- * 1200 signaal en schakeltijden op de seconden nauwkeurig instelbaar
- * dagelijkse, wekelijkse en jaarlijkse signaaltijden en schakeltijden
- * uitschakelen signaaltijden op vakantiedagen instelbaar
- * programmeerbare impulsduur signaal van 0,1 tot 10 seconden
- * programmeerbare schakelduur
- * herhaal signaaltijden van 1x tot 15x instelbaar
- * handmatig bediening relais uitgangen mogelijk
- * geheugen wordt 5 jaar vastgehouden door lithium batterij
- * nauwkeurigheid +/- 1 min./jaar bij kamertemperatuur (zonder DCF)
- * extern netfilter (inclusief)
- * gangreserve aansturing wandklokken bij netuitval: 1200mAh (optioneel)
- * Serieel pc aansluiting voor pc synchronisatie met DCF tijd

FU570

- * corrigeert signaalklok elke 24 uur
- * ontvangt DCF tijdzender
- * altijd exacte tijd

Prijslijst

4720 signaalklok met 2 potentiaalvrije contacten	€ 810,00
4740 signaalklok met 4 potentiaalvrije contacten	€ 910,00
FU-570 DCF ontvanger, binnen opstelling met montagebeugel	€ 160,00
FU-580/A DCF ontvanger, IP65 met montagebeugel	€ 225,00
Signaalhoorn, zoemer 80dBm 100Hz geluid toon	€ 25,00
Signaalbel, 106dBm, karakteristiek belgeluid	€ 95,00
Signaalhoorn, 110dBm 100Hz geluid toon	€ 95,00

www.benzing.nl / info@benzing.nl